

Uživatelský manuál – Intervalový časovač a stopky TUNTURI 14TUSCF036

FUNKCE:

- časovač je vhodný pro Crossfit, Tabatu, Hiit, Cardio, MMA/Bosing, trénink s kettlebely, posilování se závaží, běh, strečing a další sportovní aktivity
- nastavení intervalových časů: 2-99 opakování, 1-2 intervaly, měření až do 99 hodin 59 minut 59 sekund
- funkce odpočítávání: 1/100 sekund, měření až do 99 hodin 59 minut 59 sekund
- alarm + vibrace, funkce vypnutí
- bezpečnostní spona
- **zdroj napájení:** 1 x baterie AAA (1,5 V) – součástí balení
- **rozměry časovače:** 65 x 53 x 26,5 mm
- **hmotnost:** 44 g (včetně baterie)

POPIS ČASOVAČE:

- tlačítko NEXT (DALŠÍ)
- tlačítko CHANGE (ZMĚNA)
- tlačítko START
- LCD displej
- kryt baterie
- bezpečnostní spona

POPIS LCD DISPLEJE (viz. obrázek v manuálu) :

- **režim odpočítávání intervalu**
- pravá strana – první a druhý interval
- uprostřed – trvání alarmu
- levá strana – počet opakování
- levá strana výše – typ alarmu
- **režim počítání**
- levá strana níže - hodina
- pravá strana výše – minuta, sekunda
- pravá strana níže – 1/100 sekund
- levá strana výše – typ alarmu

Ovládání časovače:

zapnutí / vypnutí:

- **zapnutí:** zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka
- **vypnutí:** podržení po 2 sekundy tlačítka NEXT

režim počítání a odpočítávání:

- přepnutí do režimu počítání, podržet tlačítko NEXT a stisknout tlačítko CHANGE

nastavení odpočítávání:

- v režimu odpočítávání stiskněte tlačítko CHANGE a jakmile uvidíte tlačítko NEXT, pak stisknutím tlačítka CHANGE vyberete 1 nebo 2 intervaly (viz. obrázky v manuálu)

nastavení intervalový časů:

- stisknutím tlačítka NEXT nastavíte časový interval, když bliká první číslice časového intervalu, pak stisknutím tlačítka CHANGE upravte požadovaný čas (minimální interval 2 sekundy)

nastavení počtu opakování:

- po dokončení nastavení časových intervalů pokračujte stisknutím tlačítka NEXT pro nastavení počtu opakování, poté bliká první číslice, stisknutím tlačítka upravte číslona takové které potřebujete